


Produktreihe  
H200-E

Fronteinbauswitch

Antrieb nächster Baugröße

Vierlochbefestigung  
48 × 48 mm

**013V1** (IP66)  
**014V1** (IP66)

| Komplettschalter                                                                              | Pole     | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947)       |                                  |                         | Bestellnummer                                                                                                                |           |           |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
|                                                                                               |          |               | Betriebs-<br>strom I <sub>e</sub> | Betriebsleistung bei<br>380-440V |                         |                                                                                                                              |           |           |          |          |
|                                                                                               |          |               | AC-21A<br>A                       | AC-23A<br>kW                     | AC-3<br>kW              |                                                                                                                              |           |           |          |          |
| Umschalter mit Nullstellung<br>90° Schaltwinkel<br>Nullstellung verriegelbar bei 12h          | 3 ... 4  | H200-E        | 20<br>25<br>32<br>40              | 5,5<br>7,5<br>11<br>15           | 3,7<br>5,5<br>7,5<br>11 | <b>H216 - 71 ... - 013V1</b><br><b>H220 - 71 ... - 013V1</b><br><b>H226 - 71 ... - 013V1</b><br><b>H233 - 71 ... - 013V1</b> |           |           |          |          |
| Umschalter mit Nullstellung<br>90° Schaltwinkel<br>3 Stellungen verriegelbar<br>(09h/12h/03h) | 3 ... 4  | H200-E        | 20<br>25<br>32<br>40              | 5,5<br>7,5<br>11<br>15           | 3,7<br>5,5<br>7,5<br>11 | <b>H216 - 71 ... - 014V1</b><br><b>H220 - 71 ... - 014V1</b><br><b>H226 - 71 ... - 014V1</b><br><b>H233 - 71 ... - 014V1</b> |           |           |          |          |
|                                                                                               |          |               |                                   |                                  |                         |                                                                                                                              |           |           |          |          |
| <b>SMD-Module zum Grundschaltermodul A02</b>                                                  |          |               |                                   |                                  |                         |                                                                                                                              |           |           |          |          |
| Bauformmodul für Bauformen 013V1/014V1                                                        |          |               | H200-E                            |                                  |                         | <b>BFB2 - 013</b>                                                                                                            |           |           |          |          |
| V-Antriebsmodul 64 × 64 mm für Bauform 013V1<br>Frontschild schwarz, Griff schwarz            |          |               |                                   |                                  |                         | <b>4AV1 - 12</b>                                                                                                             |           |           |          |          |
| V-Antriebsmodul 64 × 64 mm für Bauform 014V1<br>Frontschild schwarz, Griff schwarz            |          |               |                                   |                                  |                         | <b>4AV1 - 99</b>                                                                                                             |           |           |          |          |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodule 013V1/014V1                                          |          |               |                                   |                                  |                         | <b>FAS4 - 9...</b> (FA-Nummer)                                                                                               |           |           |          |          |
|                                                                                               |          |               |                                   |                                  |                         |                                                                                                                              |           |           |          |          |
| <b>Abmessungen in mm</b>                                                                      |          |               |                                   |                                  |                         |                                                                                                                              |           |           |          |          |
| <b>Produktreihe</b>                                                                           | <b>A</b> | <b>B</b>      | <b>B1</b>                         | <b>B2</b>                        | <b>C</b>                | <b>C1</b>                                                                                                                    | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>E</b> | <b>H</b> |
| H200-E                                                                                        | 64       | 72            | 84                                | 96                               | 66                      | 39                                                                                                                           | 15        | 5         | 48       | 70       |